

## MULTIFUNKČNÍ INKBENEFIT KANCELÁŘSKÁ INKOUSTOVÁ TISKÁRNA

Tisk | Kopie | Sken | Fax

Multifunkční A3 model je připraven pro podnikání

inkbenefit



Výkonný a robustní model MFC-J3930DW byl navržen pro snadné použití s garancí spolehlivosti a kvality pro zajištění potřeb náročného kancelářského prostředí.

- Nová konstrukce přináší odolný a snadno ovladatelný přístroj vhodný pro vytížené pracovní prostředí
- Nová tisková hlava zvyšuje životnost přístroje a zajišťuje výjimečnou odolnost

S pokročilou manipulací s papírem MFC-J3930DW zvládne celou řadu typů médií a zároveň vám pomůže zůstat produktivní s vysokou rychlostí tisku a prvním výtiskem jen za 6 sekund.

- Neustále v pohotovosti s kapacitou zásobníků 2 x 250 listů a deskovým podavačem na 100 listů. Využijte rychlé a bezproblémové oboustranné skenování a kopírování vícestránkových dokumentů.
- Snížíte tiskové náklady a spotřebu papíru automatickým oboustranným tiskem

Tvorba profesionálních marketingových materiálů a podkladů s živými barvami, které se nerozmazávají ani neblednou. Nízké náklady na tisk a malá četnost výměn inkoustů.

- Předvedte své ostré černé texty a barevné výtisky s živými barvami s novými pigmentovými inkousty
- Ušetřete čas a peníze s volitelnými vysokokapacitními tiskovými kazetami s výtěžností až 3 000 stran monochromaticky a 1 500 stran barevně\*\*

Bezproblémové připojení v kanceláři i na cestách s Wi-Fi Direct™ pro bezdrátový tisk z chytrého telefonu, tabletu, notebooku nebo stolního počítače bez potřeby routeru. .

- Zůstaňte připojeni z chytrého telefonu, tabletu, notebooku a stolního počítače
- S bezdrátovým připojením a Wi-Fi Direct nepotřebujete pro komunikaci se zařízením router
- NFC umožňuje mobilní tisk z a skenování do zařízení se systémem Android s podporou NFC a umožňuje využít další přídavná tisková řešení jako je například PrintSmart Secure\*\*\*

Snímání a digitalizace papírových dokumentů přímo ze širokého 9,3 cm dotykového displeje pro elektronické ukládání a sdílení dokumentů na cestách.

- Skenujte do populárních cloudových aplikací přímo z 9,3 cm dotykového displeje
- Jednoduše sniňte a převádějte dokumenty s našimi aplikacemi Brother Cloud Apps

### Nejdůležitější vlastnosti

A3 tisk, kopírování, skenování a faxování

Auto oboustranný tisk, kopírování, skenování, faxování

Vysoká rychlost tisku až 22 ipm (obr./min.) mono a 20 ipm (obr./min.) barevně\*

Zásobníky papíru 2 x 250 listů | deskový podavač 100 listů 50 listů ADF (třídění kopií do 30 listů)

Dotykový LCD displej 9,3 cm

Bezdrátové, drátové a NFC rozhraní

\* ISO/IEC 24734 (srovnatelné s laserovou technologií)

\*\*Přibližná výtěžnost kazety je deklarovaná v souladu s ISO/IEC 24711

www.brother.com/pageyield

\*\*\*Vyžaduje další nákup

## Obecné

Technologie	Inkjet
LCD displej	barevný dotykový 9,3 cm
Kapacita paměti	265 MB
Místní rozhraní	Hi-Speed USB 2.0
Drátové síťové rozhraní	10Base-T/100Base-TX
Bezdrátové síťové rozhraní	802.11b/g/n (režim Infrastruktura)
NFC rozhraní	Podpora obou NFC karet (bezpečná autentizace pro tisková řešení, jako je Brother PrintSmart Secure Pro) a Android NFC zařízení pro mobilní tisk a skenování
Indikace stavu inkoustů	Přibližná zbytková množství inkoustů jsou jednoduše zobrazena na LCD v uživatelském Menu

## Barevná tiskárna

Rychlost tisku	22 ipm mono a 20 ipm barevně dle ISO/IEC 24734
Rychlost (rychlý režim)	Až 35 stran za minutu mono a až 27 stran za minutu barevně
Doba ohřevu	0 sekund
Rozlišení <sup>7</sup>	Až do 4 800 x 1 200 dpi
Oboustranný tisk	Ano
Velikost kapky inkoustu	Minimální kapka 1,5 pl
Zlepšení barev	Systém zlepšení barev Brother umožňuje uživateli přizpůsobit si barevný výstup
FPOT (First Print Out Time) čas prvního výtisku	6 sekund

## Tiskové funkce

Tisk N-na <sup>3</sup>	Zmenšení 2, 4, 9, 16 nebo 25 stránek A4 na 1 stránku A4 (Mac až do 2, 4, 6, 9, nebo 16)
Tisk plakátu <sup>4</sup>	Zvětšení jedné stránky A4 na 4, 9, 16 nebo 25 stránek A4
Tisk vodoznaku <sup>4</sup>	Přidání vodoznaku do dokumentu s předdefinovaným nebo vlastním textem
Tisk brožury <sup>4</sup>	Tisk dokumentů do formátu brožury A5 využitím ručního nebo automatického duplexního tisku
Tiskové profily <sup>3</sup>	Uložení vašich oblíbených nastavení driveru jako profilů se snadným vyvoláním (ideální pro úsporu času a pro méně zdatné uživatele)
Tiskový archiv <sup>4</sup>	Funkce elektronické kopie tištěných dokumentů pro jejich ukládání ve tvaru pdf
Režim Jen mono	Po vyčerpání barevných inkoustů pokračuje mono tisk

## Otevřené rozhraní

Brother Solutions Interface (BSI)	Umožňuje použít řešení aplikace třetích stran jako je PrintSmartSecurePro ke zvýšení bezpečnosti a produktivity
-----------------------------------	---

## Tiskový driver

Windows <sup>5</sup>	Windows® 10 (edice 32 a 64 bitů) Windows® 8 (edice 32 a 64 bitů) Windows® 7 (edice 32 a 64 bitů) Windows Vista® (edice 32 a 64 bitů) Windows® Server 2012, 2012R2 a 2008R2 Windows® Server 2008 (edice 32 a 64 bitů)
Macintosh <sup>5</sup>	OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux <sup>5</sup>	CUPS, LPD/LPRng (edice 32 a 64 bitů)

## Mobilní / webový tisk a skenování

Brother iPrint&Scan (Android)	Tisk ze, skenování do, odesílání faxů, prohlížení došlých faxů, prohlížení kopií a kontrola stavu MFC ze zařízení se systémem Android
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Tisk ze, skenování do, odesílání faxů, prohlížení došlých faxů, prohlížení kopií a kontrola stavu MFC ze zařízení iPad / iPhone / iPod Touch.
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Tisk z a skenování do chytrého telefonu s operačním systémem Windows® Phone
Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Tisk z a skenování do tabletů s Windows® 8 nebo Windows RT
Google Cloud Print 2.0	Tisk nejběžnějších souborů z libovolné aplikace podporující Google Cloud Print
AirPrint	Tisk nejběžnějších souborů z libovolné aplikace podporující AirPrint
Mopria	Tisk nejběžnějších souborů z Android zařízení podporujících Mopria
Brother Print Service Plugin	Tisk z Android zařízení bez vyhrazené aplikace
Evernote™ <sup>6</sup>	Tisk z a skenování do Evernote™ bez použití PC
Box <sup>6</sup>	Tisk z a skenování do systému Box bez použití PC
Dropbox <sup>6</sup>	Tisk z a sken do systému Dropbox bez použití PC
Google Drive™ <sup>6</sup>	Tisk z a skenování do systému Google Drive™ bez použití PC
OneDrive <sup>6</sup>	Tisk z a skenování do systému Microsoft® OneDrive bez použití PC
Flickr® <sup>6</sup>	Tisk z a skenování do systému Flickr® bez použití PC
Facebook® <sup>6</sup>	Tisk z a sken do systému Facebook® bez použití PC
OneNote <sup>6</sup>	Sken do Microsoft® OneNote bez použití PC

<sup>1</sup> Přibližně deklarované výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19752

<sup>2</sup> Kalkulováno pro papír o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Jen Windows® a Mac®

<sup>4</sup> Jen Windows®

<sup>5</sup> Volitelné stažení zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Vyžaduje připojení k webu

<sup>7</sup> Pro srovnání trvanlivosti obdobných výrobků Brother může být použit maximální počet měsíčně vytištěných stran

<sup>8</sup> Pro zajištění maximální životnosti tiskárny je nejlepší zvolit model s cyklem podstatně převyšujícím vaše tiskové požadavky

<sup>9</sup> Pro hmotnosti papíru nad 105 g/m<sup>2</sup> je doporučeno použít rovnou dráhu podávání papíru a tichý režim

<sup>10</sup> Vyžaduje software Brother

## USB Host

<b>Přímý tisk</b>	Tisk přímo z USB Flash paměti. Podporované formáty: JPEG, PDF verze 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN(vytvořený vlastním tiskovým driverem), TIFF(skenovaný modelem Brother), XPS verze 1.0
<b>Přímé skenování</b>	Skenování přímo do USB Flash paměti, podporované formáty souborů: PDF, PDF/A, Zabezpečené PDF, Podepsané PDF, JPEG, XPS, TIFF

## Skenování

<b>Scanner Type</b>	Duální CIS (Contact Image Sensor)
<b>Barevné a mono skenování</b>	Ano
<b>Rychlost skenu mono</b>	18 ipm (obrazů za minutu)
<b>Duplexní sken mono</b>	36 ipm (obrazů za minutu)
<b>Rychlost skenu barevně</b>	18 ipm (obrazů za minutu)
<b>Duplexní sken barevně</b>	36 ipm (obrazů za minutu)
<b>Rozlišení skenu z ADF</b>	600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (barva)
<b>Rozlišení skenu ze skleněné desky</b>	1 200 x 2 400 dpi (mono) 1 200 x 1 200dpi (barva)
<b>Interpolované rozlišení skenu</b>	Až do 19 200 x 19 200 dpi
<b>Barevná hloubka</b>	16 777 216 barevných variant (24 bitů)
<b>Stupně šedi</b>	256 stupňů šedi (8 bitů)
<b>Standardní funkce<sup>9</sup></b>	Skenování do USB, e-mailu, OCR, obrázku a souboru
<b>Síťové skenování</b>	Skenování do síťové složky (jen Windows®), FTP, FTP přes SSL, e-mailového serveru <sup>5</sup> , do SharePoint <sup>9</sup> , jednoduchý sken do e-mailu <sup>6</sup> , sken do mobilu
<b>Skenování do cloudu<sup>6</sup></b>	Sken přímo do systému Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote
<b>Vlastnosti skenování<sup>9</sup></b>	Odstranění pozadí, přeskok prázdné stránky, ID sken, sken 1 na 2, auto narovnáání z ADF, rozdělené PDF
<b>Sken do Microsoft Office<sup>6</sup></b>	Skenování do Microsoft® Wordu, Microsoft® Excelu a Microsoft® PowerPointu
<b>Do prohlédavatelného PDF</b>	Sken dokumentů do prohlédavatelných PDF souborů
<b>Sken do SharePoint</b>	Skenování dokumentů přímo do SharePoint z Brother Control Centre 4
<b>Obrys a sken<sup>6</sup></b>	Kreslení obrysu položek, které se mají naskenovat nebo vyjmout z originálního dokumentu
<b>Skenování do webových služeb Windows®</b>	Skenování přímo do Windows® (od verze Windows® 7 a výše) bez potřeby instalace driveru pro skenování

## Driver skeneru

<b>Windows®</b>	TWAIN, WIA Windows® 8 (edice 32 a 64 bitů), Windows® 7 (edice 32 a 64 bitů), Windows Vista® (edice 32 a 64 bitů)
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	TWAIN a ICA v10.9.5/10.10.x/10.11.x
<b>Linux<sup>5</sup></b>	SANE (edice 32 a 64 bitů)

## Kopírování

<b>Rychlost (A4) mono/barva</b>	Až 12/9 cpm (kopíí za minutu)
<b>Auto duplexní kopírování</b>	Ano
<b>FCOT (First Copy Out Time) čas prvního výtisku</b>	6 sekund z režimu připravenosti
<b>Rozlišení</b>	Až 600 x 600 dpi
<b>Multi kopírování stohování / třídění</b>	Až 99 kopií každé stránky se stohováním nebo tříděním
<b>Poměr zvětšení / zmenšení</b>	Zmenšení nebo zvětšení dokumentu od 20% do 400% s přírůstkem 1%
<b>Kopírování N na 1</b>	Umožňuje uživateli komprimovat 2 nebo 4 stránky na jeden list A4
<b>Kopírování 2in1 ID</b>	Umožňuje uživateli kopírovat obě strany průkazu na 1 list A4
<b>Stupně šedi</b>	256 stupňů šedi (8 bitů)
<b>Obrys a kopie<sup>6</sup></b>	Kreslení obrysu položek, které se mají kopírovat nebo vyjmout z originálního dokumentu
<b>Zvětšení textové kopie<sup>6</sup></b>	Snadnější čtení kopírovaných dokumentů pokud je velikost textu originálního dokumentu malá

## Adresář<sup>5</sup>

<b>Rychlé volby</b>	100 x 2 pamětí e-mailových adres
<b>Skupinové volby</b>	Kombinace až 6 skupin, které mohou být uloženy pro přenos
<b>LDAP</b>	Možnost připojit se k externímu adresáři LDAP jako je například Microsoft® Exchange

Adresář je jen část funkce skenování do e-mailového serveru, dostupného pro *volitelné stažení z webových adresy Brother Solutions Centre* <http://solutions.brother.com>

<sup>1</sup> Přibližně deklarované výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19752

<sup>2</sup> Kalkulováno pro papír o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Jen Windows® a Mac®

<sup>4</sup> Jen Windows®

<sup>5</sup> Volitelné stažení zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Vyžaduje připojení k webu

<sup>7</sup> Pro srovnání trvanlivosti obdobných výrobků Brother může být použit maximální počet měsíčně vytištěných stran

<sup>8</sup> Pro zajištění maximální životnosti tiskárny je nejlepší zvolit model s cyklem podstatně převyšujícím vaše tiskové požadavky

<sup>9</sup> Pro hmotnosti papíru nad 105 g/m<sup>2</sup> je doporučeno použít rovnou dráhu podávání papíru a tichý režim

<sup>10</sup> Vyžaduje software Brother

## Fax

<b>Modem faxu</b>	33,600bps (Super G3)
<b>Automatické duplexní faxování</b>	Ano
<b>Internetový fax (iFax)<sup>5</sup></b>	Faxování dokumentů kamkoliv ve světě přes Internet bez použití telekomunikační linky
<b>PC Fax odesílání<sup>9&amp;3</sup></b>	Odesílání faxů přímo z PC uživatele
<b>PC Fax příjem<sup>9&amp;4</sup></b>	Příjem faxů do PC uživatele
<b>Opakování vytáčení</b>	Automatické opakování vytáčení při osazené lince
<b>Telefonní index</b>	Elektronický abecedně seřazený výpis uložených čísel rychlých voleb a skupin
<b>Rozpoznání zvonění (jen UK a Dánsko)</b>	Externí služba umožňující sdílet dvě nebo více telefonních čísel na jedné pevné lince při použití různých identifikačních vyzváněcích tónů
<b>Hlasitost</b>	3 úrovně a vypnuto pro vyzvánění a sluchátko
<b>Přepínač Fax / Tel</b>	Automatické rozpoznání příchozího faxu a hovoru
<b>Extra jemné rozlišení</b>	Zajišťuje kvalitní přenos velmi malých textů a tenkých linek v odesílaném dokumentu
<b>Kontrast</b>	Auto / světlý / tmavý
<b>Vzdálená aktivace</b>	Zahájení příjmu příchozího faxu do přístroje z externího telefonu
<b>Odložené vysílání</b>	Až50 přenosů
<b>Rychlé snímání dokumentu</b>	Zkrácení času skenování snímaním předlohy faxu do paměti před odesláním přibližně na 2,5 sec. na stránku A4 při standardním rozlišení
<b>Přenos faxu z paměti</b>	Odesílání až 200 stran (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, kódování JBIG)
<b>Příjem faxu do paměti</b>	Až 200 stran (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, kódování JBIG)
<b>Souběh činností</b>	Umožňuje obsluhu realizovat souběžně spuštěnými dvou různých úloh v přístroji
<b>Oběžník</b>	Odeslání jednoho faxu v jednom kroku až na 50 stanic
<b>Dávkový přenos</b>	Sloučení faxů na stejnou stanic v paměti přístroje a jejich odeslání v jednom přenosu
<b>Automatické zmenšení</b>	Při příjmu jednostránkového dokumentu, který je delší než A4 (297 mm), zařízení automaticky zmenší přijatý dokument na jednu stranu A4
<b>ECM – korekce chyb (Error Correction Mode)</b>	MFC bude detekovat chyby komunikace během přenosu a pošle znovu stránku / stránky, u které / kterých došlo k chybě (stanice na straně příjmu musí mít stejnou funkci)
<b>Přesměrování faxu</b>	Automatické přeposlání přijatého faxu do paměti na předem zadané číslo jiné stanice
<b>Dálkový přístup</b>	Umožňuje přístup k zařízení z jiné stanice
<b>Vyhledání faxu</b>	Dálkový přístup k faxům uložených v paměti přístroje
<b>Vzdálené nastavení<sup>3</sup></b>	Umožňuje uživateli nastavovat MFC z jeho PC
<b>Stupně šedi</b>	256 stupňů (8 bitů) šedi pro faxování
<b>Náhled faxu</b>	Prohlížení přijatých faxů na LCD displeji přístroje
<b>Faxové razítko</b>	Přidává datum a čas do všech přijatých faxů

## Manipulace s papírem

<b>Vstup papíru<sup>2</sup></b>	Standardní zásobník – 250 listů Spodní zásobník – 250 listů Deskový podavač – 100 listů do formátu A4, nebo 10 listů větších než A4 Automatický podavač dokumentů (ADF) – 50 listů
<b>Výstup papíru<sup>2</sup></b>	Tiskem nahoru - 100 listů

## Formát a typ médií

<b>Typ médií a hmotnost<sup>8</sup></b>	<b>Horní zásobník</b> – Standardní, Inkjet, hladký* a recyklovaný papír (64 – 220 g/m <sup>2</sup> , 260 g/m <sup>2</sup> při použití Brother BP-71 Glossy Paper) *Hladký do A4 <b>Dolní zásobník</b> – Standardní a recyklovaný (64- 120 g/m <sup>2</sup> ) <b>Deskový podavač</b> - Standardní, Inkjet, hladký* recyklovaný papír (64 – 220 g/m <sup>2</sup> , 260 g/m <sup>2</sup> při použití Brother BP-71 Glossy Paper) *Hladký papír do formátu A3 <b>Automatický podavač dokumentů (ADF)</b> – standardní a recyklovaný papír (64 – 90 g/m <sup>2</sup> ) <b>Duplexní tisk</b> – standardní a recyklovaný papír (60 - 120g/m <sup>2</sup> )
<b>Potisk obálek / štítků</b>	Ano: přesnost a spolehlivost tisku bude záviset na kvalitě a typu použitých obálek a štítků <b>Horní zásobník</b> - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Foto (10x15 cm), Indexcard (13x20 cm), Foto-L (9x13 cm), Foto-2L (13x18 cm), Com-10, DL obálka, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal <b>Dolní zásobník</b> - A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal <b>Deskový podavač</b> - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Foto (10x15 cm), Indexcard (13x20 cm), Foto-L (9x13 cm / 3,5x5"), Foto-2L (13x18 cm), Com-10, DL obálka, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal <b>Automatický podavač dokumentů (ADF)</b> - šířka: 105 mm až 297 mm x délka: 148 mm to 431,8 mm <b>Skleněná deska</b> - šířka: 297 mm x délka: 431,8 mm
<b>Rozměr média</b>	

## Spotřební materiál

<b>Inkoustové kazety</b>	Černá: LC3-617BK - 550 stran, LC-3619XLBK - 3 000 stran Azurová: LC-3617C - 550 stran, LC-3619XLC - 1 500 stran Zlutohá: LC3617M - 550 stran, LC-3619XLM - 1 500 stran LC-3617Y - 550 stran, LC-3619XLY – 1 500 stran
<b>Obsah balení</b>	Inkoustové kazety, napájecí kabel, faxový kabel, software pro Windows®, Stručný návod k obsluze (kabel pro připojení do PC není součástí dodávky)

Perioda výměny spotřebního materiálu bude velmi záležet na komplexnosti tisků, procentu krytí stránek, rozměru papíru a typu použitého tiskového média.

<sup>1</sup> Přibližně deklarované výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19752

<sup>2</sup> Kalkulováno pro papír o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Jen Windows® a Mac®

<sup>4</sup> Jen Windows®

<sup>5</sup> Volitelné stažení zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Vyžaduje připojení k webu

<sup>7</sup> Pro srovnání trvanlivosti obdobných výrobků Brother může být použit maximální počet měsíčně vytištěných stran

<sup>8</sup> Pro zajištění maximální životnosti tiskárny je nejlepší zvolit model s cyklem podstatně převyšujícím vaše tiskové požadavky

<sup>9</sup> Pro hmotnosti papíru nad 105 g/m<sup>2</sup> je doporučeno použít rovnou dráhu podávání papíru a tichý režim

<sup>9</sup> Vyžaduje software Brother

## Síť a zabezpečení

<b>Drátová síť</b>	Integrovaná Ethernet 10Base-T/100Base-TX
<b>Bezdrátová síť</b>	IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastruktura)
<b>Wi-Fi Direct™</b>	Bezdrátový tisk bez nutnosti přístupu přes bezdrátový přístupový bod (podpora automatické i ruční metody)
<b>Bezdrátové nastavení</b>	Podpora pomocí Wi-Fi Protected Setup (WPS)
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4 a IPv6)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs klient, FTP server, SNMPv1/v2c/v3, FTP server, SMTP klient, ICMP, webové služby (tisk/sken), CIFS klient, SNTIP klient, POP3*, LDAP, IMAP4*, HTTP server (*POP3 & IMAP4 aktivní až po stažení aplikace skenování na e-mailový server)
<b>IPv6 (továrně vypnuto)</b>	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs klient, FTP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, webové služby (tisk/sken), SMTP klient, POP3*, CIFS klient, SNTIP klient, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP server (*POP3 & IMAP4 aktivní až po stažení aplikace skenování na e-mailový server)
<b>Zabezpečení drátové sítě</b>	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos (*po stažení aplikace Internet FAX)
<b>Zabezpečení bezdrátové sítě</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) (*po stažení aplikace Internet FAX)
<b>Bezdrátová certifikace</b>	WPA™/WPA2™ (podnikové, osobní), Wi-Fi Protected Setup (WPS)
<b>E-mailové upozornění</b>	Automatické odesílání e-mailu ze zařízení s upozorněním (pokud to situace vyžaduje), jako je například nedostatek toneru
<b>E-mailové hlášení</b>	Pravidelný příjem zpráv o využití e-mailem
<b>IP filtr</b>	Omezení uživatelů, kteří mohou a nemohou přistupovat k zařízení v síti (jen IPv4)
<b>Secure Function Lock 3.0</b>	Omezení tisku jednotlivce nebo skupiny uživatelů v síti. Lze použít s PC přihlašovací jménem až pro 10 uživatelů
<b>Ověření z Active Directory</b>	Ne
<b>LDAP ověření</b>	Ne
<b>Blokování nastavení</b>	Ne
<b>Zabezpečený tisk<sup>3</sup></b>	Ne

## Globální nástroje správy

<b>Bezobslužný instalátor<sup>4</sup></b>	Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení
<b>MSI instalátor<sup>4</sup></b>	Modulární instalátor, který může být distribuován přes Active Directory®
<b>Integrovaný web server</b>	Program správy tisku integrovaný do zařízení na webové bázi
<b>BRAdmin Professional 3<sup>4&amp;5</sup></b>	Program správy sítí LAN/WAN
<b>Driver Deployment Wizard<sup>4</sup></b>	Snadná tvorba tiskových ovladačů pro bezproblémové nasazení v síti
<b>PrintSmart Secure Pro (dodatečný nákup)</b>	Profesionální software správy tiskového parku prodáváný výhradně firmou Brother

## Životní prostředí

<b>Spotřeba energie</b>	Provoz – 29 W Režim připravenosti – 6,5 W Režim spánku – 1,7 W Vypnuto – 0,04 W
<b>Hlučnost</b>	50 dB(A) (přibližně)
<b>Akustický výkon</b>	6,38 B(A)
<b>Režim úspory inkoustu</b>	Ano
<b>Energy Star</b>	Ano
<b>Blue Angel</b>	Ano
<b>Nordic Swan<sup>10</sup></b>	Ano
<b>GS mark</b>	Ne

## Rozměry a hmotnost

<b>S obalem (ŠxHxV)</b>	681 x 568 x 50 0mm / 28,3 kg
<b>Bez obalu (ŠxHxV)</b>	575 x 477 x 374 mm / 23,6 kg

## Zařizitelnost

<b>Doporučená měsíční</b>	250 až 2 000 stránek
<b>Maximální měsíční<sup>7</sup></b>	Až do 30 000 stránek

<sup>1</sup> Přibližně deklarované výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19752

<sup>2</sup> Kalkulováno pro papír o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Jen Windows® a Mac®

<sup>4</sup> Jen Windows®

<sup>5</sup> Volitelné stažení zdarma z Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Vyžaduje připojení k webu

<sup>7</sup> Pro srovnání trvanlivosti obdobných výrobků Brother může být použit maximální počet měsíčně vytištěných stran

Pro zajištění maximální životnosti tiskárny je nejlepší zvolit model s cyklem podstatně převyšujícím vaše tiskové požadavky

<sup>8</sup> Pro hmotnosti papíru nad 105 g/m<sup>2</sup> je doporučeno použít rovnou dráhu podávání papíru a tichý režim

<sup>9</sup> Vyžaduje software Brother

<sup>10</sup> Certifikace Nordic Swan je platná jen ve Skandinávských zemích